

Czujki pożarowe konwencjonalne

3000PLUS/OP SET / DOR 40 / OSD 23



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H

Cechy

- » Przeznaczone do stosowania z centralami konwencjonalnymi

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

3000PLUS/OP SET

PR.000.16

Konwencjonalna optyczna czujka dymu

- » Przeznaczona do stosowania z centralami konwencjonalnymi

Napięcie robocze	16 ... 30 V DC
Prąd w dozorze	25 µA
Prąd w alarmie	30 mA
Wilgotność	maks. 95%
Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C
S x W	95 x 48 mm



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

DOR 40

D0.002.10

Konwencjonalna optyczna czujka dymu

- » Przeznaczona do stosowania z centralami konwencjonalnymi
- » Działa na zasadzie światła rozproszonego

Napięcie robocze	12 ... 28 V DC
Prąd w dozorze	60 µA
Prąd w alarmie	20 mA
Zakres temperatur	-25 °C ... +55 °C
S x W	115 x 54 mm



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

OSD 23

D0.002.43

Konwencjonalna optyczna czujka dymu

- » Przeznaczona do stosowania z centralami konwencjonalnymi
- » Działa na zasadzie światła rozproszonego

Napięcie robocze	12 ... 28 V DC
Prąd w dozorze	35 µA
Prąd w alarmie	18 mA
Wilgotność	maks. 95% przy 40 °C
Zakres temperatur	-25 °C ... +55 °C
S x W	107 x 63 mm

